



(D)

- Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten
830871 Montageanweisung für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) ⑨
827460 Montageanweisung für Verbindungsfedern ⑪
827473 Montageanweisung für AOV Abschirmfolie ⑫
Für Verbinder, Abhängungen und Wandhalter beigelegte Montageanweisungen beachten.
- Immer zuerst Profile ohne Lichteinsätze montieren und danach Verbinder mit Exzentern festziehen.
- Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

(GB)


- Consider the following installation instructions and notes:**
818278 general notes for LED luminaires
830871 installation instruction for light-control foils (nanoOptix) ⑨
827460 installation instruction for connecting springs ⑪
827473 installation instruction for AOV shielding foil ⑫
For connectors, suspensions and wall brackets consider the enclosed installation instructions.
- First mount profiles without light-inserts and then fix the mechanical connectors with eccentrics.**
- The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at $\Delta T = 10$ Kelvin.





LK-Z 060.115

Anbauklammer (A) mit Unterlegscheibe und Schraube an Decke oder Wand befestigen. Gewindestifte (B) gegen Verrutschen des Profils beidseitig neben einer Anbauklammer in Profilkanal eindrehen. Anschließend Profil in Anbauklammern einrasten.
Fix mounting clamp (A) with washer and screw on ceiling or wall. Against shifting of the profile screw in the grub screws (B) into the profile groove on both sides of the mounting clamp. Then snap in the profile into the mounting clamps.




Loch in dafür vorgesehene Nut bohren 80 mm vom Profilende (abweichend bei Einspeisung mit Wandhalter).
Drill hole in the provided groove 80 mm from profile end (different feeding when using the wall bracket).

Mit Würgestopfen Loch abdichten und Anschlussleitung einführen.
Seal the hole with the gland and insert connection cable.




Zugentlastung anbringen.
Fix strain-relief.



Netzanschluss
Mains connection

Anschlussleitung an Lichteinsatz anschließen.
Connect mains cable to light-insert.
L = Braun/brown
N = Blau/blue
PE = Grün-gelb/green-yellow
DA+ = Schwarz/black
DA- = Grau/grey




LK-Z 060.111

Erdungsleitung wie gezeigt an PE von Klemme anschließen und Verbinder in Profil einführen. Beide Inbusschrauben für Erdung **leicht** anziehen (Anzugsmoment: max. 0.4 Nm).
Connect PE connector to terminal as shown and insert connector into profile. For grounding fix both Allen screws **slightly** (tightening torque: max. 0.4 Nm).



6 Lichteinsatz Einbau
Install light-insert.




6 Lichteinsatz Ausbau
Remove light-insert

Federn eindrücken und Lichteinsatz herausnehmen.
Press the springs and remove the light-insert.




Durchverdrahtung der Lichteinsätze. Kabel an Distanzstück vorbeiführen.
Through-connection of light-inserts. Pass the cable apart from the distance piece.



STRL-LK-Z 070-060.102.00

Für lineare Verlängerungen Verbinder wie abgebildet in Profil schieben.
For linear extensions insert connectors into profile as shown in the figure.

Jeweils beide Exzenter mit Inbusschlüssel anziehen. Fix both eccentrics with Allen key, each.



! STRL-LK060-Z 690... Lichtlenkungsfolien von Rolle einziehen. Montageanweisung 830871 für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) beachten!

! Insert the STRL-LK060-Z 690... light-control foils (from roll). Consider installation instruction 830871 for light-control foils (nanoOptix)!



LK-Z 060.001

Enddeckel und Randstück einrasten.
Snap in end cover and trim.

D

- Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten
830871 Montageanweisung für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) ⑨
827460 Montageanweisung für Verbindungsfedern ⑪
827473 Montageanweisung für AOV Abschirmfolie ⑫
Für Verbinder, Abhängungen und Wandhalter beigelegte Montageanweisungen beachten.
- Immer zuerst Profile ohne Lichteinsätze montieren und danach Verbinder mit Exzentern festziehen. Vor dem Einbau Enddeckel montieren!
- Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.
- Einbaulänge: Profillänge + 2 x 5 mm (Enddeckelstärke)
Ausschnitt: (Einbaulänge + 2 mm) x 64 mm
Einbautiefe: 82 mm
Deckenstärke: 5 - 25 mm
Spannbügelweite: max. 141 mm

GB

Consider the following installation instructions and notes:

- 818278 general notes for LED luminaires
- 830871 installation instruction for light-control foils (nanoOptix) ⑨
- 827460 installation instruction for connecting springs ⑪
- 827473 installation instruction for AOV shielding foil ⑫
- For connectors, suspensions and wall brackets consider the enclosed installation instructions.

First mount profiles without light-inserts and then fix the mechanical connectors with eccentrics. Mount end covers before ceiling installation!

The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at $\Delta T = 10$ Kelvin.



Recessed length: profile length + 2 x 5 mm (thickness of end covers)










Cut-out: (recessed length + 2 mm) x 64 mm

Installation depth: 82 mm

Ceiling thickness: 5 - 25 mm

Required clamps space: max. 141 mm






(D)

- Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten
830871 Montageanweisung für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) 11
827460 Montageanweisung für Verbindungsfedern 12
827473 Montageanweisung für AOV Abschirmfolie 13
Für Verbinder und Wandhalter beigelegte Montageanweisungen beachten.
- Immer zuerst Profile ohne Lichteinsätze montieren (abhängen) und danach Verbinder mit Exzentern festziehen.
- Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.




(GB)

- Consider the following installation instructions and notes:**
818278 general notes for LED luminaires
830871 installation instruction for light-control foils (nanoOptix) 11
827460 installation instruction for connecting springs 12
827473 installation instruction for AOV shielding foil 13
For connectors and wall brackets consider the enclosed installation instructions.
- First mount (suspend) profiles without light-inserts and then fix the mechanical connectors with eccentrics.**
The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at $\Delta T = 10$ Kelvin.


Montage mit Folien oder mit vorgesetztem Acrylglas AOV
assembly with foils or protruding acrylic glass AOV




Details




nächste Seite
next page







3 Auf der indirekten Profilseite LKDI-Z 060.100 Anschluss-Set wegen Erdung fest verschrauben und mit Würgestopfen Kabelbohrung abdichten.
For grounding securely screw LKDI-Z 060.100 connection set and seal cable opening with the gland on the indirect profile side.



4 LKDI-Z 060.103/104... Drahtseilhalter einführen und Profil abhängen.
Insert wire-rope holders LKDI-Z 060.103/104... and suspend the profile.




5 STRL-LK-Z 070-060.102.00 Evtl. Verbinder wie abgebildet in Profil schieben.
Insert connectors into profile as shown in the figure, if necessary.




Netzanschluss
Mains connection




Anschlussleitung an Lichteinsatz anschließen.
Connect mains cable to light-insert.
L = Braun/brown
N = Blau/blue
PE = Grün-gelb/green-yellow
DA+ = Schwarz/black
DA- = Graul/grey



Anschluss indirekter Lichteinsatz.
Connect indirect light-insert.



Jeweils beide Exzenter mit Inbusschlüssel anziehen.
Fix both eccentrics with Allen key, each.



Anschluss direkter Lichteinsatz.
Connect direct light-insert.




Anschlussleitung durchführen.
Insert connection cable.




Einbau Lichteinsätze
Install light-inserts

Click!




Ausbau Lichteinsätze
Remove light-inserts

Federn eindrücken und Lichteinsatz herausnehmen.
Press the springs and remove the light-insert.



Durchverdrahtung der Lichteinsätze.
Kabel an Distanzstück vorbeiführen.
Through-connection of light-inserts.
Pass the cable apart from the distance piece.




11

LKDI-Z 060.001
Enddeckel einrasten.
Snap in end cover.

Folien STRL-LK060... oben und unten von Rolle einziehen.
Insert the foils STRL-LK060... from roll, at the top and the bottom.

! STRL-LK060-Z 690... Lichtlenkungsfolien von Rolle einziehen. Montageanweisung 830871 für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) beachten!

! Insert the STRL-LK060-Z 690... light-control foils (from roll). Consider installation instruction 830871 for light-control foils (nanoOptix)!



Folie unter Drahtseilhaltern hindurch schieben.
Pass foil through under the wire-rope holders.

D

Kontakt Daten:

Hersteller:

LTS Licht und Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tettnang
Germany

Energieeffizienz:

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

>> Typenschild / type plate <<

GB

Contact Details:

Great Britain market imported by:



Fagerhult Lighting Ltd.
33-34 Dolben Street
SE1 0UQ London
United Kingdom

Energy Efficiency:

This luminaire contains a light source of the energy efficiency class:

Allgemeine Hinweise:


- Lesen Sie alle Hinweise und Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren.
- Archivieren Sie die Hinweisblätter und Montageanweisungen.
- Zerbrochene oder beschädigte Schutz- und Acrylgläser sind zu ersetzen.
- Der Austausch der LED-Lichtquelle oder des Betriebsgerätes darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.



- Für Stromschienenmontage beiliegende Montageanweisung für Adapter beachten.
- Für Drahtseil- oder Pendelabhängung ggfs. separate Montageanweisung beachten.

General Instructions:

- Read all of these notes and instructions before installing the luminaire.
- Store the notes and instructions.
- Broken or damaged safety and acrylic glasses have to be replaced.
- The LED light source or the ballast must only be replaced by authorised specialist personnel.



- For contact track mounting consider enclosed installation instruction for adapter.
- For wire-rope or pendant suspension consider separate installation instruction, if necessary.

Sicherheitshinweise:

- Vor Durchführung von Arbeiten jeglicher Art an einer Leuchte, z.B. Reinigung, Schutzglaswechsel, Leuchtmittelwechsel, usw., Stromversorgung abschalten und Leuchte abkühlen lassen.
- Angaben zur eingeschränkten Verwendung, Montage usw., sind der entsprechenden Montageanweisung, dem Leuchtenaufdruck oder den Leuchtenetiketten zu entnehmen.
- Niemals direkt in den Lichtstrahl der Leuchte blicken.
- Die Inbetriebnahme von Leuchten mit fehlenden Abdeckungen/Schutzgläsern, beschädigten Anschlussleitungen oder Drahtseilabhängungen ist verboten. Sie müssen vom Hersteller, Servicedienstleister oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Safety Instructions:

- Before doing any work on the luminaire, for example cleaning or replacing of safety and acrylic glasses, etc., the electrical power must be disconnected and the luminaire has to be cooled down.
- Information to restricted use, installation etc. can be taken from the corresponding installation instruction, the imprint on the luminaire or the labels.
- Do not look directly into the light beam of the luminaire.
- If covers or safety glasses are missing, external flexible cables or cords (wire-rope suspensions) of this luminaire are damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.



Montage:

- Montage darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- LTS Leuchten sind gemäß der angegebenen Schutzart IPxx zu verwenden. Sie dürfen nur für Beleuchtungszwecke eingesetzt werden. Beachten Sie bei der Montage die jeweils gültigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften.
- Montage darf nur an tragfähigen Konstruktionen, Decken oder Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen erfolgen.
- Die Montage von Pendel- oder Anbauleuchten muss an allen dafür vorgesehenen Befestigungslöchern, gemäß Bohrplan oder Kennzeichnung in der entsprechenden Montageanweisung, mit geeigneten Schrauben erfolgen.
- Leuchten müssen außerhalb des Handbereichs montiert werden.
- Der Mindestabstand von Leuchtenteilen zu Gardinen oder brennbarem Material muss mindestens 15 cm betragen.
- Leuchte oder Versorgungseinheit nicht mit Wärme-dämm-Material abdecken.



Elektrischer Anschluss:

-  **Netzanschluss (Versorgungsspannung siehe Etikettierung) muss bauseitig gemäß der geforderten Schutzart und Schutzklasse vorhanden sein. Netzanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Örtliche Vorschriften beachten.**
- Anschlussleitungen nicht über Leuchte oder Versorgungseinheit führen.

Reinigungshinweise:

- Die regelmäßige Reinigung von Leuchten wird empfohlen. Die dafür vorgesehenen Zeitintervalle sind abhängig vom Montageort, von der Montagesituation und den Umgebungsbedingungen. Gläser und Leuchten müssen vor Montage gründlich gereinigt werden.
- **Vor Durchführung von Reinigungsarbeiten, Stromversorgung abschalten und Leuchte abkühlen lassen.**
- **Reinigung von Leuchtengehäusen:**
Verwenden Sie zur Reinigung des Leuchtengehäuses ein weiches angefeuchtetes Tuch.
- **Reinigung von LED-Leuchtf lächen, Acrylgläsern und Kunststoffflächen:**
Leuchtf lächen und Acrylgläser sind druck- und kratzempfindlich. Nur Alkoholfreie, pH-neutrale und nichtscheuernde Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch.
- **Reinigung von Echtglas:**
Zur Reinigung kein Scheuermittel oder säurehaltiges Putzmittel verwenden. Reinigung laut Hersteller mit Mikrofasertuch.
- **Reinigung von Reflektoren:**
Reflektoren sind kratzempfindlich. Nur pH-neutrale und nichtscheuernde Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung der Reflektoren ein weiches Tuch. Reflektoren von innen nach außen reinigen.

Mounting:

- *Mounting have only be performed by qualified personnel.*
- *LTS luminaires are only useable according the indicated type of protection IPxx. They are useable only for the purpose of lighting. When installing consider the relevant national accident prevention regulations.*
- *Luminaires must only be mounted on constructions or ceilings of flame retardant materials designed to take the weight.*
- *The mounting of pendant or surface-mounted luminaires have to be done on all provided fixing holes with suitable screws, according to the drilling plan or marking in the corresponding installation instruction.*
- *The luminaires have to be installed outside the hand area.*
- *Do not install any fixture assembly closer than 15 cm from any curtain or similar combustible material.*
- *Do not cover luminaire or ballast with warmth insulation material.*



Electrical Connection:

-  **Mains connection (supply voltage see labelling) must be provided on-site according the required protection type and class. Mains Connection must only be done by qualified electricians. Consider local regulations.**
- *Do not lead the connecting lines across the luminaire or ballast.*

Cleaning Instructions:

- *Periodic cleaning of luminaires is recommended. The required time intervals depend on the mounting location, the mounting situation and the ambient conditions. Glasses and luminaires have to be thoroughly cleaned before mounting.*
- **Before cleaning the luminaire, the power supply must be switched off and the luminaire has to be cooled down.**
- **Cleaning of luminaire housings:**
For cleaning of the luminaire housing use a soft and damp cloth.
- **Cleaning of LED lighting surfaces, acrylic glasses and plastic surfaces:**
Lighting surfaces and acrylic glasses are pressure- and scratch-sensitive. Use only alcohol-free, pH-neutral and non-abrasive cleaning agent. For cleaning plastic surfaces use a soft cloth.
- **Cleaning of genuine glass:**
For cleaning do not use abrasive cleaners or acidic cleaning agents. The manufacturer recommends cleaning with micro-fibre cloth.
- **Cleaning of reflectors:**
Reflectors are scratch-sensitively. Use only pH-neutral and non-abrasive cleaning agent. For cleaning the reflectors use a soft cloth. Clean reflectors from inside to the inside out.