Artikelnummer	Typ	Bezeichnung
43443	MISTRAL SE06	MISTRAL Funksender Einbau UP MISTRAL SE06



Kurzbeschreibung:

• für alle Funkgongs der MISTRAL, ECHO und CALIMA Serie
• Reichweite 150 m, 868.35 MHz
• für den Einbau in Schalterdosen und Geräte

Beschreibung

Verbindet einen herkömmlichen Klingeltaster mit einem Grothe Funkgong.

Beschreibung

Mit dem MISTRAL SE06 Funksender werden klassische verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingelanalge modernisiert, ohne den Klingeltaster an der Haustüre ändern zu müssen.

In wenigen Schritten zu einer Funktürklingel

1. MISTRAL SE06 in einer Unterputzdose hinter dem bestehenden Klingeltaster installieren
2. MISTRAL SE06 mit einem Grothe Funkgong koppeln
3. Durch betätigen des bestehenden Klingeltasters

Grothe GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef (Sieg)
Tel.: 02242 8890 - 56, Fax: 02242 8890 - 36
info@grothe.de, www.grothe.de

sendet der MISTRAL SE06 ein Signal zu dem Funkgong.

Technische Highlights

- Einbau in Unterputzdosen
- Für alle Funkgongs der MISTRAL, ECHO und CALIMA Serie
- 150 Meter Reichweite
- Erfüllt die aktuelle Funknorm RED 2014/53/EU

Technische Daten

Name:	MISTRAL
Funkreichweite:	150 m im Freifeld
Frequenz:	868,35 MHz
Gerätart:	Sender
Farbe:	Schwarz
Funktionskontrolle:	LED
Spannngsversorgung:	12 V DC oder 1 Batterie CR 2450
Betriebstemperatur:	-10 bis + 50 °C
Abmessungen:	37 x 20 x 42 mm
Farbe:	Schwarz
Schutzart:	IP20
Verwendung:	Nur für den Innenbereich

Grothe GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef (Sieg)
Tel.: 02242 8890 - 56, Fax: 02242 8890 - 36
info@grothe.de, www.grothe.de