

Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60100



-
- Kombi-Signalgeber zur Alarmierung mittels Sirene (akustisch) und LED-Blitzleuchte (optisch)
 - Lautstarke Alarmsirene (> 100 dB(A) auf 1 m) für den Außenbereich
 - Weithin sichtbare LED-Blitzleuchte (rot), farbige LED-Anzeige von Funk-Signalstärke und weiterer Funktionen
 - Einfache, kabellose Integration in die Secoris Zentrale (über Funkerweiterung BUM060030), flexible Wahl des Montageortes dank hoher Funk-Reichweite (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre)
 - Geräteeinstellungen an der Zentrale (Secoris-Funk): Scharf-Bestätigung, Jamming-Erkennung, Signalton-Anpassung, Sirenendauer; an der Sirene per Jumper (Secvest Funk)
 - Schnelle 1-Hand-Installation durch fixierte Frontklappe und integrierte Wasserwaage, optimierter Abrisskontakt (Sabotageüberwachung) kann an jede Wandoberfläche angepasst werden
 - Firmware OTA updatefähig (Over-the-Air-Fernwartung)
 - Kompatibel mit Secoris (BUM060030) und Secvest (FUAA50000, FUA50500 und höher)
 - Funkverbindung im Secoris Funkmodus AES128-verschlüsselt und Replay-geschützt
 - EN 50131 Grad 2 zertifiziert
-

BESTER ALARM. STARKE ABSCHRECKUNG

Alarmiert mit lautem Signalton und blinkt per LED-Blitz

Die Funk-Außensirene mit LED-Blitzleiste ist ein wichtiger Baustein des hybriden Einbruchmeldesystems Secoris. Bei einem Alarm gibt die Außensirene einen sehr lauten 100 dB Signalton aus. Zusätzlich blinkt die rote LED-Leiste. Endet der Signalton nach einer definierten Alarmdauer (gemäß Norm/gesetzl. Vorgabe), kann das Blitzlicht weiter blinken.

Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60100

Lokaler Alarm als Basis

Der lokale Alarm am Gebäude gehört in jede Alarmkette. Er warnt die Mitarbeiter bzw. Bewohner, vertreibt Täter effektiv durch die immense Lautstärke (Verlust der Übersicht über das Geschehen) und weist Rettungskräften akustisch wie optisch (z. B. bei Dunkelheit) den Weg zum Gebäude. Flexibel bleiben: In Fällen, für die ein stiller Alarm programmiert wird, bleibt die Sirene deaktiviert.

Effektive Abschreckung

Je nach Art und Standort des Gebäudes, kann eine sichtbar an der Fassade angebrachte Sirene zur Täterabschreckung beitragen und Vorfälle präventiv vermeiden.

Manipulation zwecklos: gut vor Sabotage geschützt

Die Außensirene kommuniziert mit der Secoris Funckerweiterung (BUM060030) im Secoris Funkmodus. Damit ist die Übertragung AES128-verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor sogenannten Replay-Angriffen (Manipulation durch Dritte) geschützt.

Der im Gehäuse integrierte Sabotageschutz (Deckel- und Wandabrisskontakt) schützt die Sirene vor manueller Manipulation (Gehäuse öffnen, Zugang zum Anschlusskabel erlangen usw.). Macht sich jemand am Gerät zu schaffen, schlägt die Außensirene sofort Alarm und meldet die Sabotage an die Secoris Zentrale.

Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60100

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 210,6 x 294 x 78,5 mm | Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Batterie - Typ | Alkaline Batteriepack 2 x 3V (FU2986) | Lieferumfang 04 Beschreibung | Kurzanleitung |
| Batterie - max. Batteriebensdauer | 2 Jahr(e) | Lieferumfang 04 Menge | 1 |
| Breite | 210,6 mm | Länge | 78,5 mm |
| Bruttogewicht | 2,128 kg | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Funkfrequenz | 868,09 MHz | Max. Luftfeuchtigkeit | 93 % |
| Funkfrequenz 2 | 868,23 MHz | Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 700 m |
| Funkfrequenz 3 | 868,37 MHz | Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Funkfrequenz 4 | 868,51 MHz | Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 700 m |
| Funkfrequenz 5 | 868,6625 MHz | Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Funkleistung | 10 mW | Mechanischer Schutz | Nein |
| Gehäusematerial | PC/ASA | Min. Betriebstemperatur | -25 °C |
| Höhe | 294 mm | Modulation | FM |
| Kompatibel zu | Secoris, Secvest | Montageort | Außenbereich |
| Leuchtfarbe | Rot | Nettogewicht | 1,781 kg |
| Leuchtmittel | LED | Neu | Ja |
| Lieferumfang 01 Beschreibung | Funk-Außensirene | Produktgruppe | Sirene & Signalgeber |
| Lieferumfang 01 Menge | 1 | Sabotageüberwachung | Ja |
| Lieferumfang 02 Beschreibung | Alkaline-Batteriepack 2 x 3 V (FU2986) | Schalldruck | 100 dB |
| Lieferumfang 02 Menge | 1 | Schutzart IP | 65 |
| Lieferumfang 03 Beschreibung | Montagematerial | | |

Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60100

| | |
|----------------------|------------------------|
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache Anleitung | DE, EN, DA, NL, FR, IT |
| Sprache Verpackung | DE, EN, DA, NL, FR, IT |
| Stromaufnahme | 0,225 mA |
| VdS Klasse | ohne |
| Zertifizierungen | EN 50131 Grad 2 |