

Secoris Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE60010



-
- Kompatibel mit Secoris Einbruchmeldeanlage (BUM060030) und Secvest Alarmanlage (FUAA50xxx)
 - 3 Funktionstasten „Schärfen (Scharfschalten, Scharfschaltung)“, „Entschärfen (Unscharf schalten, Unscharfschaltung)“ und „Statusabfrage“
 - 1 frei programmierbare Taste, z. B. zum Intern-Schärfen bzw. Aktivieren eines Schaltausganges usw.
 - 8 farbige Status-LEDs für eine übersichtliche Anzeige und aktuelle Statusrückmeldung
 - Per Tastenkombination kann bewusst ein Überfallalarm ausgelöst werden
 - Funkverbindung im Secoris Funkmodus AES128-verschlüsselt und Replay-geschützt
 - Kompakte Fernbedienung für Hosentasche und Schlüsselbund (inkl. Lanyard/Schlüsselband)
 - Firmware OTA updatefähig (Over-the-Air-Fernwartung)
 - Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre
 - EN 50131 Grad 2 zertifiziert
-

EMA EINFACH BEDIENEN. GERÄT IMMER AM MANN

Sicher scharfschalten, hohe Reichweite

Die robuste und kompakte Funk-Fernbedienung schärft und entschärft die Secoris-Einbruchmeldeanlage (EMA) – einfach per Knopfdruck. Der Anlagenstatus (scharf, unscharf, Störung) lässt sich jederzeit per Tastendruck und farbiger Status-LED abfragen. Für die interne Scharfschaltung oder zur Schaltung eines elektrischen Tors/Rolltours bzw. eines anderen Systems der Gebäudeautomation via Schaltausgang kann eine Taste frei programmiert werden.

Schnelle Hilfe im Notfall

Secoris Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE60010

Die richtige Tastenkombination löst einen sofortigen Überfallalarm aus. So werden neben Sachwerten auch Bewohner, Mitarbeiter oder Eigentümer geschützt bzw. setzt das Wachpersonal im Ernstfall eine schnelle Meldung ab.

Sichere Funkverbindung, große Reichweite

Die Funkverbindung von der Fernbedienung zum Secoris-Einbruchmeldesystem ist durch ein sicheres, hoch-verschlüsseltes Funkverfahren vor Manipulation und Sabotage durch Dritte geschützt. Die Signalübertragung ist AES128 verschlüsselt und vor sogenannten Replay-Angriffen geschützt.

Handlich, bewährt und beliebt

Viele Benutzer wissen die einfache Handhabung der Fernbedienung zu schätzen. Diese ist wie ein Chipschlüssel/RFID-Transponder einfach am Schlüsselbund mitzuführen (Lenyard/Schlüsselband liegt bei).

Secoris Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE60010

Abmessungen	(BxHxT) 36 x 17 x 62 mm
Anzeige	LED
Batterie - Typ	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Batterie - max. Batteriebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	36 mm
EN	Grad 2
Farbe	schwarz
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkfrequenz 2	868,09 MHz
Funkfrequenz 3	868,23 MHz
Funkfrequenz 4	868,37 MHz
Funkfrequenz 5	868,51 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	17 mm
Kompatibel zu	Secvest, Secoris
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funk-Fernbedienung
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie CR2450 3 V Li-Mn (FU2987)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Anleitung

Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	ABUS Lanyard
Lieferumfang 04 Menge	1
Länge	62 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Nettogewicht	0,035 kg
Neu	Ja
Produktgruppe	Bedienung
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES

Secoris Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE60010

Technik	Elektronik
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2