

Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination AXL04

Lautstarker Signalgeber mit 32 verschiedenen Signaltönen und 2 Joule-Blitzleuchte



Übersicht

Die Anwendungsmöglichkeiten der AXL04 sind vielseitig. Die Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination findet häufig Anwendung in Einbruch- bzw. Brandmeldeanlagen, Bürogebäuden, Hotels, Krankenhäusern sowie Flughäfen.

Die Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination AXL04 ist aufgrund ihrer Schutzart IP 66 für den Einsatz in Räumen sowie im Freien geeignet.

Das Gerät erzeugt 32 verschiedene Signaltöne, die vom Anwender individuell eingestellt werden können.

Die Blitzenergie beträgt 2 Joule. Das optische, sowie das akustische Signal ist auch getrennt ansteuerbar. Die Konzeption des Gehäuses erlaubt eine einfache Montage.



Features

- Lautstärke: ca. 105 dB(A)
- 2-Stufen-Alarm
- Blitzenergie 2 Joule
- geringe Stromaufnahme
- einfache Installation

Technische Daten

Gehäuse	ABS
Farbe	rot
Kalottenfarbe	klar, rot, gelb, blau
Blitzenergie	2 Joule
Lautstärke	ca. 105 dB(A)
Töne	32
Schutzart	IP 66 gemäß IEC 60529
Kabeleinführung	nicht im Lieferumfang enthalten
Anschlussklemmen	Klemmvermögen: 2,5 mm ² eindräftig 1,5 mm ² feindräftig
Betriebsbedingungen	in Räumen und im Freien
Betriebsgebrauchslage	vorzugsweise horizontal, Kabeleinführung nach unten
Betriebsart	Dauerbetrieb
Temperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Gewicht	ca. 0,5 kg

Übersicht (Angaben in mm)



Bestelldaten

* Die vollständige Artikelnummer ergibt sich durch Einfügen des Farbcodes der nebenstehenden Farben in unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Anschlussspannung	Art.-Nr.*
AXL04	Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination	115/230 VAC	FHF 225 107 ... 100
AXL04	Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination	9-60 VDC	FHF 225 113 ... 100

klar	01
rot	02
gelb	03
blau	05