

Datenblatt - NWS32

Befehls- und Meldegeräte / Befehlsgeräte und Leuchtmelder - "N" Programm / NWS - Wahlschalter



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	NWS32
Artikelnummer	101164748
EAN Code	4250116201488
eCl@ss	27-37-12-13

Zulassung

Zulassung



Allgemeine Daten

Produkt-Name	NWS - Wahlschalter
Vorschriften	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Nein
Befestigung	Montageflansch EFM
Werkstoffe	
- Werkstoff des Bedienteils	ABS
- Werkstoff des Frontringes	ABS, verchromt
Bauform	Wahlschalter - Frontplattenmontage
Farbe	
- Farbe Knebel	■ Grau

- Farbe Frontring	■ Silber
Gewicht	35 g
Bedienungsart	
beleuchtbar möglich (J/N)	Nein
Ausführung Knebel	kurz

Mechanische Daten

Anzahl der Schaltstellungen	3 St.
verrastend vorhanden (J/N)	Ja
Entriegelungsart	Dreh-Entriegelung
Tastend möglich (J/N)	Nein
Taststellung	keine
Raststellung	rechts / links
Schaltwinkel	rechts 35° / links 35°
Anzahl der Stößel	2
Frontplattendicke	
- min. Frontplattendicke	1,5 mm
- max. Frontplattendicke	6 mm
Anzugsdehnmoment für Befestigungsschrauben	0,6 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	0 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Lager- und Transporttemperatur	
- min. Lager- und Transporttemperatur	-
- max. Lager- und Transporttemperatur	-
Vollisolation (J/N)	Ja
Abdichtungsart	Membrane, Lippendichtungen
Schutzart IP	IP67, IP69K

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Nein
---------------------------------	------

Abmessungen

Abmessungen	
- Höhe	11 mm
Länge des Knebels	28 mm
- Durchmesser des Bedienkopfes	Ø 44,5 mm
- Lochdurchmesser	22,3 mm + 0,4 mm
Rastermaß	50 x 50 mm

Dokumente

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 2 MB, 02.08.2018

Code: mrl_programme-e-n-r_nl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 2 MB, 14.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_en

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 2 MB, 12.10.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (jp) 2 MB, 28.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_jp

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 2 MB, 31.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 2 MB, 17.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (es) 2 MB, 01.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_es

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 2 MB, 22.05.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_fr

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (cn) 2 MB, 21.06.2017

Code: mrl_programme-e-n-r_cn

Baumusterprüfbescheinigung (de, en, fr) 174 kB, 31.07.2014

Code: z_ndrp01

IPA Zertifikate (en) 248 kB, 09.11.2012

Code: i_jpap02

IPA Zertifikate (de) 255 kB, 05.09.2014

Code: i_jpap01

Abbildungen

Systemkomponenten

Zubehör



101014388 - EFM

Kontaktelement



Kontaktelement EF - (N)

- Flachsteckanschluss
- Montageflansch-Position 2
- 21-22 (Kontaktbezeichnung)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 16:00:11h Kasbase 3.3.0.F.64I