

Leuchtenklemme, L1 & L2

**KLE-L1****KLE-L2****Eigenschaften:**

Klemmstellen: 2,3
 Leiterquerschnitt: 0,5 – 2,5mm²

Geprüft:

Die KLE-1 und KLE-2 kombiniert eindrätige Installationsleiter mit flexiblen Leuchtenzuleitungen. Universell einsetzbar für feindrätige, eindrätige und mehrdrätige Leiter, geeignet für Leiter mit einem Durchmesser von 0,2 bis zu 2,5 mm². 2 oder 3 Klemmstellen.

Farbe: Grau, weiß

Umgebungstemperatur c°: 110°C

Selbstverlöschend nach UI 94v-2

Abisolierlänge: 11mm

Installationseite eindrätig: 0,75mm² – 2,5mm²

Leuchtenseite: alle Leiter: 0,5mm² – 2,5mm²

Nennspannung: 450V

Nennstrom: 24A

Artikel Nr.	Typ	Farbe	Klemmstellen	Nennquerschnitt	GTIN	Inhalt VPE1
902040042	KLE-L1	Grau	2	0,5 – 2,5mm ²	4255618801815	100
902040043	KLE-L2	Weiss	3	0,5 – 2,5mm ²	4255618801822	100

IT - Il produttore/rivenditore declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni causati dal non corretto e appropriato uso del prodotto. Ciascun utilizzatore dovrà determinare il migliore impiego operativo.

UK - The manufacturer / dealer declines any possible liabilities for direct or indirect accidents and/or damages produced by wrong and inappropriate use. Each user must decide the best way to use it.

FR - Le fabricant / distributeur n'est pas responsable pour tout incident et/ou dommage direct ou indirect provoqué par une utilisation incorrecte et impropre du produit. Chaque usager devra établir la meilleure utilisation opérationnelle du produit.

DE - Der Hersteller / Händler lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Unfälle oder Schäden ab, die durch die unsachgemäße Benutzung des Produkts verursacht werden. Der Installateur muss bei der Installation auf die ordnungsgemäße Anwendung der Produkte achten.

ES - El fabricante / distribuidor declina toda responsabilidad en caso de accidentes y/o daños causados por un uso impropio del producto. Cada utilizador deberá determinar el uso mejor.

PT - O fabricante / comerciante declina qualquer responsabilidade por acidentes e/ou danos causados pelo incorrecto e inapropriado uso do produto. O utilizador deverá determinar o uso melhor.

NO - Produsenten/forhandleren frasier seg ethvert ansvar for ulykker og/eller skade som kommer av uriktig eller ikke egnet bruk av produktet. Enhver bruker må selv bestemme hvordan produktet best skal benyttes.

NL - De fabrikant / dealer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken en/of beschadigingen die veroorzaakt zijn door een onjuist gebruik van het product. De gebruiker zelf dient te bepalen hoe het product op de beste wijze gebruikt kan worden.