



ENDRESS

Power Generators

ESE 1206 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: 112022

Generator-Typ			synchron
Max.Leistung	3~	[kVA/kW]	13 / 10,3
Max.Leistung	1~	[kVA/kW]	7,6 / 6,8
Dauerleistung	3~	[kVA/kW]	11,8 / 9,4
Dauerleistung	1~	[kVA/kW]	6,9 / 6,2
Nennspannung	3~/1~	[V]	400 / 230
Nennstrom	3~/1~	[A]	17,0 / 30,0
Leistungsfaktor		cos ϕ	0,8 / 0,9
Frequenz		[Hz]	50
Schutzart Generator		[IP]	23

Motor

Motortyp		HONDA GX630 / 21 HP
Bauart		2-Zylinder 4-Takt OHV
Hubraum	[cm ³]	688
Leistung bei 3000 U/min	[kW _m]	14,2
Kraftstoff		Benzin
Tankinhalt	[l]	24
Verbrauch bei 75% Last	[l/h]	4,3
Laufzeit bei 75% Last	[h]	5,6
Startsystem		E-Start inkl. Batterie
Schallleistung LWA	[db(A)]	96
Schalldruck LPA (7m)	[db(A)]	71
Gewicht ca.	[kg]	165
Maße L x B x H	[mm]	960 x 641 x 667
Steckdosen		1 x 230 V/16 A 2 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

ESE 1206 DHS-GT ES

Artikel-Nr.: 112022



Ausstattungsmerkmale

Ölmangel-Absschaltautomatik

Generator-Überlastungsschutz

Großtank für lange Laufzeiten

Compoundgeregelte Hochleistungs-Generatoren bei 400 V

Lieferbares Zubehör

Bestell-Nr.

Radsatz

161 007

Kranverladevorrichtung

161 103

Wartungssatz

164 032

Sonderausstattung - nicht nachrüstbar

Bestell Nr.

FI-Schutzschalter inkl. Erdungsset

162 009

Mögliche Einsatzbereiche

400 V 230 V

Elektrowerkzeuge bis

9300 W 6100 W

Garten- oder Baugeräte bis

6200 W 4100 W

Kompressoren oder Pumpen bis

4700 W 3100 W

Inverter-Schweißgeräte bis Ø

3,25mm

Stand: 2018-10-11

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de