

2-FACH BK-ANTENNENDOSEN


KLASSE
A
CLASS

Antennensteckdosen 2 - fach

- ▶ Antennensteckdosen für BK-, Terrestrische- und Satellitenanlagen.
- ▶ Schirmungsmaß bis:
 - 300 MHz > 85 dB
 - 300 - 470 MHz > 80 dB
 - 470 - 1000 MHz > 75 dB
 - 1000 - 2400 MHz > 55 dB

Art. Nr.	Ref. Nr.	Beschreibung
BKE02N	X4069	BK-Stichleitungsdose mit RK / 4-1000MHz AD: 3dB
BKD07N	X4057	BK-Durchgangsdose mit RK / 4-1000 MHz AD:7dB
BKD10N	X4058	BK-Durchgangsdose mit RK / 4-1000 MHz AD:10dB
BKD15N	X4059	BK-Durchgangsdose mit RK / 4-1000 MHz AD:15dB
BKD20N	X4060	BK-Durchgangsdose mit RK / 4-1000 MHz AD:20dB
BKD211A	X4061	BK-Durchgangsdose mit integriertem Abzweiger

BKD...



▲ AR2/3 (X4014)

▲ BKD211A (X4061)



▲ SR75 (3809)



▲ AD2 (X4003)

Artikel	Symbole	Dämpfung								Entkopplung			
		Anschlussdämpfung (dB)						Durchgangs- dämpfung (dB)		dB			
		Band	Rück/BI	FM	VHF	UHF	SAT ZF	TV/RF	SAT	5-1000 MHz		SAT ZF	
		MHz	5-68	87.5-108	109-470	470-1000	950-2050 2050-2200			TV/TV	TV/RF	TV/TV	TV/RF
BKE02N X4069	Einzel- / Stichleitungsdose BK - Terr. Ohne Gleichspannungsdurchlass	TV	1,0	1,5	2					-			
BKD07N X4057	Durchgangsdose BK - Terr.	RF	-	1,2	-								
BKD10N X4058		TV	7	7,5	7,8					3-3,5	-	> 40	
BKD15N X4059		RF	-	7	-					2,0	-	> 40	
BKD20N X4060		TV	10	10	10					0,9-1,0	-	> 40	
BKD211A X4061	Durchgangsdose BK - Terr. mit integriertem Stichabzweiger. Anschlussdämpfung, Stichabzweiger: 14 dB	RF	-	10	-					0,7-0,8	-	> 40	
		TV	14	14	14,5					2,7-3,0	-	> 40	
		RF	-	14	-								
		TV	18	-	19	19							
		RF	-	18,5	-								
		RF/TV	11										
		RF/TV	11										

IEC-Buchse IEC-Stecker Art. Nr. Ref. Nr.