Newlec		HAD2DB-B				
		Stichleitungsdose				
Frequenzbereich						
	[MHz]	5 - 65	87,5 - 108	47 - 470	470 - 862	862 - 1006
Anschlussdämpfung						
Buchse RF	[dB]	6 ± 0,5	5,5 ± 0,5	-	-	-
Stecker TV		2.4 ± 0.3	2.4 ± 0.3	2.4 ± 0.5	2.2 ± 0.3	2.5 ± 0.5
Reflexionsdämpfung						
Eingang	[dB]	> 14	> 14	> 10	> 12	> 12
Buchse RF		-	> 14	-	-	-
Stecker TV		> 14	> 14	> 14	> 14	> 14
Entkopplung						
RF - TV	[dB]	> 22	> 25	> 25	> 50	> 30

Produziert von: ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH - Olefant 3 - 51427 Bergisch Gladbach