Newlec		HSAM58E
Multischalter 5 auf 8		
Receiver-Ausgänge		8
SAT-Bereich		
Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150
Verstärkung	[dB]	-4
Ausgangspegel	[dBµV]	typ. 100, gem. EN 500083-3, für 35 dB IMA3
Ebenenentkopplung	[dB]	typ. 25
Entkopplung		
SAT / SAT	[dB]	typ. 40
SAT / Terrestrik	[dB]	typ. 40
Receiver / Receiver	[dB]	typ. 35
Rückflussdämpfung		
Eingang LNB	[dB]	typ. 8
Ausgang	[dB]	typ. 10
Terrestrischer Bereich		
Frequenzbereich	[MHz]	5 - 862
Auskoppeldämpfung	[dB]	typ. 21
Maximaler Eingangspegel	[dBµV]	typ. 120, gem. EN 500083-2, EMV begrenzt
Entkopplung		
Receiver / Receiver	[dB]	typ. 24
Terrestrik / SAT	[dB]	typ. 35
Rückflussdämpfung		
Eingang Terrestrik	[dB]	typ. 10
Ausgang	[dB]	typ. 10
Leistungsaufnahme		
Alle Receiver aus	[W / VA]	2 / 5,5
Mindestens 1 Receiver an	[W / VA]	8,5 / 11
LNB-Strom	[mA]	300
Gemeinsame Daten		
Wellenwiderstand	[Ω]	75
Anschlüsse		F-Buchsen
LNB-Versorgungsspannung	[V]	15
Maximaler LNB-Strom	[mA]	300
EMV		entspricht EN 500083-2
Versorgungsspannung	[V~/Hz]	230 / 50
Umgebungstemperatur	[°C]	-15…+55