

## CU-DIN R 4-CH 16A KNX

### Bestellbezeichnung

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

### Artikelnummer

EC10430282

### GTIN

4015120430282



### Produktbeschreibung

KNX-Hutschiene-Modul, Schaltaktor, 4-fach, 16A Schaltleistung pro Kanal



### Technische Daten

| ALLGEMEIN                     |   |
|-------------------------------|---|
| Konformität                   | CE, RoHS, WEEE  |
| BEFESTIGUNG                   |   |
| Montageart                    | DIN-Schiene   |
| Montageort                    | Schaltschrank   |
| Einbaumaß                     | Einbaulänge: 90 mm x Einbaubreite: 72 mm x Einbautiefe: 65 mm |
| GEHÄUSE                       |   |
| Abmessungen                   | Länge 90 mm x Breite 72 mm x Höhe/Tiefe 65 mm                 |
| Gewicht                       | 252 g   |
| Schutzart                     | IP20  |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+45 °C   |
| Relative Luftfeuchte          | 5 - 93 %, nicht kondensierend                                 |
| Farbe                         | grau  |
| Anschluss                     | 0,2 - 6 mm <sup>2</sup>                                       |
| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG        |   |
| Schutzklasse                  | II  |
| Nennspannung                  | 29 - 31 V   |
| Standby-Verbrauch             | < 150 mW  |

| SENSORIK   |              |
|--|--------------|
| Leistungsaufnahme                                      | 0,4 W        |
| Stromaufnahme  | 15 mA        |
| AUTOMATION   |              |
| Anzahl Schaltkanäle                                    | 4            |
| Anzahl der Eingänge                                    | 0            |
| Verlustleistung  | 2,7 W        |
| Nennstrom  | max. 16 A    |
| Nennstrom (cos # = 0,8)                                | 12 A         |
| Min. Schaltvermögen                                    | 0,1mA / 1V   |
| DC-Schaltvermögen (ohmsche Last)                       | 16A / 12V DC |
| Schaltleistung Glühlampen                              | 3500 W       |
| Schaltleistung Motor                                   | 3000 W       |
| Schaltleistung Induktiver Transformator                | 1800 W       |
| Schaltleistung Leuchtstofflampen (parallelkompensiert) | 2000 W       |
| Schaltleistung Leuchtstofflampen (unkompensiert)       | 3500 W       |
| Teilungseinheiten (TE)                                 | 4            |

## CU-DIN R 4-CH 16A KNX

**Bestellbezeichnung**

CU-DIN R 4-CH 16A KNX

**Artikelnummer**

EC10430282

**GTIN**

4015120430282

**Masszeichnung**

---

