

Artikelnummer

1067/008A

Typ

EK 1067/008A

Bezeichnung

Erweiterungsmodul EK 1067/008A

**Kurzbeschreibung:**

- für Alarmzentrale 1067/032A
- 8 Alarmeingänge
- 2 programmierbare Ausgänge
- Anschluss für Sabotagekontakt

Beschreibung

das sich für kleine bis mittelgroße Anlagen im privaten, industriellen und im Dienstleistungsbereich eignet. Die Peripheriegeräte (Erweiterungen mit 8 Eingängen, Tastenfelder, Lesegeräte) werden über einen proprietären Feldbus an das Mikroprozessor-Bedienteil angeschlossen.

Produktmerkmale:

Einbau in Gehäuse GH 1067/017 oder in der Zentrale 1067/032A

Erweiterung um 8 Alarmeingänge

für den parallelen Anschluss der Sensoren

1 SAB-abgeglicher Eingang

2 frei programmierbare elektrische Ausgänge

maximal 4 Erweiterungsmodule in der Zentrale einsetzbar

Technische Daten



Eingänge (Linien): 8
Geräteart: Erweiterungsmodul
Sabotagelinie: 1
Anschlussart: Draht
Ausgänge Relais: 1 Stück (12 V / 1 A)
Ausgänge elektronisch: 2 Stück (100 mA)
Spannungsversorgung: 13,8 V über Bus-Leitung
Betriebsspannung: 10,5 - 15 V DC
Stromaufnahme: 35 mA (13,8 V)
Abmessungen: 95 x 75 x 12 mm
Betriebtemperatur: -5 °C bis +45 °C
Gehäuse: Einbau in Zentrale oder dezentral in Geäuse 1067/017