

Secoris Funk-Öffnungsmelder Slim (weiß)

Art.-Nr. FUMK60030W



-
- Erkennt zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen (Magnetkontakt)
 - Schlanke Bauform und dezente Optik, besonders geeignet für schmale Einbauverhältnisse
 - Einfach nachrüstbar ohne Kabel (Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre)
 - Gerätekonfiguration an der EMA-Zentrale (Alarmzentrale) einstellbar
 - Sabotageüberwachung (Deckel- und Wandabriss-Kontakt)
 - Firmware OTA updatefähig (Over-the-Air-Fernwartung)
 - Kompatibel mit Secoris (BUM060030) und Secvest (FUAA50000, FUA50500 und höher)
 - Funkverbindung im Secoris Funkmodus AES128-verschlüsselt und Replay-geschützt
 - Färbung: erhältlich in Anthrazit (FUMK60030A) und Weiß (FUMK60030W)
 - EN Grad 2 zertifiziert
-

ÜBERWACHT FENSTER UND TÜREN

Alarmiert zuverlässig bei einem Einbruch

Der schmale Funk-Magnetkontakt überwacht die Außenhaut am Gebäude, also die wichtigsten Zutrittspunkte für Einbrecher. Er erkennt und meldet das unbefugte Öffnen von Fenstern und Türen, sowohl „einfaches“ Öffnen als auch gewaltsames Aufhebeln. Dafür nutzt er eine präzise Magnetfeldmessung. Im Ernstfall meldet er automatisch an die Alarmzentrale, ob Secoris Einbruchmeldeanlage (EMA) oder Secvest Funk-Alarmanlage, die dann sofort Alarm auslöst.

Sieht gut aus. Lässt sich an engen Stellen montieren

Mit seiner besonders schlanken Bauform hat der Funk-Öffnungsmelder nicht nur eine ansprechende Anmutung, sondern eignet sich auch gut für besonders enge Einbauverhältnisse bzw. Montageorte. Der Melder

Secoris Funk-Öffnungsmelder Slim (weiß)

Art.-Nr. FUMK60030W

besteht aus der Meldereinheit (Read-Kontakt) und einem separaten Magneten. Befestigt werden Melder und Magnet parallel zueinander am beweglichen Teil von Fenster oder Türe (Fensterflügel, Türblatt) und am jeweiligen Rahmen. Wird das Fenster oder die Tür geöffnet, vergrößert sich der Abstand zwischen beiden Kontaktstellen. Daraufhin löst der Melder aus.

Hohe Funkreichweite und Sicherheit

Der Funk-Magnetkontakt verfügt über eine Reichweite von über 700 m (Freifeld). Er wird über die Funkerweiterung BUM060030 kabellos in die Secoris Einbruchmeldezentrale eingelernt. Die Verbindung ist durch ein sicheres Funkverfahren vor Manipulation geschützt. Die Übertragung ist AES128 verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor sogenannten Replay-Angriffen geschützt. Farbvarianten: für jedes Raumklima

Der Funk-Magnetkontakt ist in der Färbung Weiß und Anthrazit erhältlich.

Wartungsarm

Die Batterielebensdauer des Melders beträgt bis zu 3 Jahre, ein Firmware-Update ist Over-the-Air (OTA) aus der Ferne möglich.

Secoris Funk-Öffnungsmelder Slim (weiß)

Art.-Nr. FUMK60030W

Abmessungen	(BxHxT) 19x103x24 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2 3V Li/MnO2
Batterie - festverbaut	Nein
Batterie - max. Batteriebensdauer	3 Jahr(e)
Breite	19 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
EAN	4.043.158.191.424
EN	Grad 2
EN Grad 2 Nummer	EN 50131-1
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	Weiß
Farboptionen	weiß, braun
Funkfrequenz	868,09 MHz
Funkfrequenz 2	868,23 MHz
Funkfrequenz 3	868,37 MHz
Funkfrequenz 4	868,51 MHz
Funkfrequenz 5	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	103 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funk-Öffnungsmelder Slim (weiß)

Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Distanzplatten
Lieferumfang 03 Menge	4
Lieferumfang 04 Beschreibung	Batterie 3V CR2 Li (FU2990)
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 05 Menge	1
Länge	24 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	700 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	700 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C

Secoris Funk-Öffnungsmelder Slim (weiß)

Art.-Nr. FUMK60030W

Modulation	2FSK
Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0,045 kg
Neu	Ja
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	34
Sensortyp	Festkörper (MEMS)
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwa- chung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Sprache Verpackung	DE, EN, FR, NL, DK, IT
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	25 mA
Stromaufnahme Standby	0,003 mA
Technik	Elektronik
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2