

Secoris Funk-Innensirene (akustischer Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60110



-
- Signalgeber zur Alarmierung mittels Sirene (akustisch)
 - Lautstarke Alarmsirene (> 80 dB(A) auf 1 m) für den Innenbereich
 - Einfache, drahtlose Integration in die Secoris-Einbruchmeldezentrale über die Funkerweiterung (BUM060030)
 - Funk-Sirene einfach montieren bzw. nachrüsten ohne Kabel, Funksignal repeatbar zur Überbrückung langer Funkstrecken
 - Firmware OTA updatefähig (Over-the-Air-Fernwartung)
 - Sabotageüberwachung (Deckel- und Wandabriss-Kontakt)
 - Batteriebetrieb (bis zu 2 Jahre) oder externe Spannungsversorgung (6-15 V DC, Netzteil optional)
 - Kompatibel mit Secoris (BUM060030) und Secvest (FUAA50000, FUA50500 und höher)
 - Funkverbindung im Secoris Funkmodus AES128-verschlüsselt und Replay-geschützt
 - EN 50131 Grad 2 zertifiziert
-

ALARM IM GESAMTEN GEBÄUDE

Lautstarke Unterstützung der Alarmanlage

Die Funk-Innensirene ist ein zusätzlicher Baustein in der Alarmkette. Im Alarmfall unterstützt sie mit einem lauten Signalton von mehr als 80 dB die Alarmierung durch die Secoris Einbruchmeldezentrale mittels Bedienteilen und Funk-Außensirene. Gerade in größeren Gebäuden ist eine Anbringung von Innensirenen zu empfehlen.

Signalisierung/Bestätigung für die Anlagenbedienung

Secoris Funk-Innensirene (akustischer Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60110

Die akkurate Signalisierung (Rückmeldung) von Bedieneingaben an und Statusänderungen der Alarmanlage bietet hohen Bedienkomfort und Falschalarmsicherheit. Die Sirene signalisiert akustisch eine Ein- und Ausgangsverzögerung („Countdown“) und gibt Bestätigungstöne (akustische Quittierung) beim scharf und unscharf schalten (Schärfen/Entschärfen) aus. Die erleichtert die Bedienung der Alarmanlage und vermeidet Falschalarme aufgrund von Bedienfehlern. Ferner ist ein Türgong im Funktionsumfang enthalten.

Schnell in das Secoris-System integriert

Die batteriebetriebene Funk-Innensirene wird schnell und einfach angeschlossen und in die Secoris integriert. Sie kann aber auch über ein externes Netzteil mit Strom versorgt und entsprechend wartungsarm betrieben werden. Durch das dezente Gehäusedesign eignet sich die Innensirene optimal für Umgebungen mit hohem ästhetischem Anspruch. Und kann praktisch überall im Gebäude angebracht werden.

Sabotageschutz

Die Innensirene kommuniziert mit der Secoris Funkerweiterung (BUM060030) via Secoris Funkmodus. Die Übertragung ist AES128-verschlüsselt und vor Replay-Angriffen geschützt.

Der im Gehäuse integrierte Sabotageschutz (Deckel-/Wandabrissskontakt) bietet robusten Schutz: macht sich jemand an der Sirene zu schaffen, schlägt sie sofort Alarm und meldet die Sabotage an die Secoris Zentrale.

Secoris Funk-Innensirene (akustischer Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60110

Abmessungen	(BxHxT) 130x154x40 mm	Lieferumfang 03 Beschreibung	Quickguide
Anschlüsse	Spannung	Lieferumfang 03 Menge	1
Batterie - GRS-Typ	Alkaline	Lieferumfang 04 Beschreibung	Schrauben, Dübel
Batterie - Menge	4	Lieferumfang 04 Menge	3
Batterie - Typ	1,5 V AA Alkaline	Lieferumfang 05 Beschreibung	Abdeckung Gehäuse- schrauben
Batterie - max. Batterie- lebensdauer	2 Jahr(e)	Lieferumfang 05 Menge	2
Breite	130 mm	Länge	40 mm
Bruttogewicht	0,31 kg	Max. Betriebstempera- tur	55 °C
EN	Grad 2	Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Funkfrequenz	868,09 MHz	Max. Reichweite Emp- fangen (Freifeld)	700 m
Funkfrequenz 2	868,23 MHz	Max. Reichweite Emp- fangen (Gebäude)	30 m
Funkfrequenz 3	868,37 MHz	Max. Reichweite Sen- den (Freifeld)	700 m
Funkfrequenz 4	868,51 MHz	Mechanischer Schutz	Nein
Funkfrequenz 5	868,6625 MHz	Min. Betriebstempera- tur	-10 °C
Funkleistung	10 mW	Modulation	2FSK
Gehäusematerial	PC / ABS	Montageort	Aufbau
Höhe	154 mm	Nettogewicht	0,218 kg
Kompatibel zu	Secoris, Secvest	Neu	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funk-Innen-Signalge- ber	Produktgruppe	Sirene
Lieferumfang 01 Menge	1	Sabotageüberwachung	Ja
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie		
Lieferumfang 02 Menge	4		

Secoris Funk-Innensirene (akustischer Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60110

Schalldruck	> 80 dB
Schutzart IP	34
Spannungsversorgung DC	12 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	93 mA
Stromaufnahme Standby	0,003 mA
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2