
## Pendelleuchte IDOO.line ILP 840/D/SR/START/2250MM


338338060-00809370











Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute 1)

Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Farbtoleranz

Schutzart Schutzklasse Gehäuse

Netzanschlussleitung

Befestigung Gesamtlänge Besonderheiten Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

(DALI) 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 24 W
ca. 3.850 lm
ca. 160 lm/W
Neutralweiß
ca. 4.000 K
Ra ≥ 80
Indirekt

< 3 SDCM IP 40

I Aluminiumprofil; Lackiert; Silber

ca. 2 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=2250mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und

Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x;

Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der

einzelnen Module; Dimmen mittels

handelsüblichem Taster

Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.