
Pendelleuchte IDOO.line ILP 840/D/WS/END/1128MM


338336040-00809312











Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute 1)

Lichtart/-farbe **Farbtemperatur**

Farbwiedergabe Lichtverteilung

Farbtoleranz Schutzart

Schutzklasse

Gehäuse

Befestigung Gesamtlänge

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

(DALI) 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 14 W

ca. 1.900 lm

ca. 135 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Indirekt

< 3 SDCM

IP 40

Aluminiumprofil; Lackiert; Weiß

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=1128mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und

Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x;

Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der

einzelnen Module; Dimmen mittels

handelsüblichem Taster

Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.