

Zubehör
Geräteeinschub
ZGE 602-0

210008466-00



Produktbeschreibung

Zubehör Geräteeinschub für den Betrieb von bis zu 3 ATLC/NG 670-0 oder anderer Siedle-Systemkomponenten in einem IT-Sicherheitsschranksystem (482,6 mm / 19"), das die Schutzanforderungen gemäß EN 62368-1 erfüllt. Platzbedarf (Höhe): 133,35 mm / 5.25" / 3 Höheneinheiten (HE). Die Auslieferung erfolgt vormontiert und bei Bestückung betriebsbereit inkl. angeschlossener Netzanschlussleitung.

Lieferumfang

- Vormontierter Geräteeinschub ZGE 602-0 teilbestückt (2 x ATLC/NG 670-0)
- zweipolige Anschlussleitung mit Konturenstecker/Profilstecker (CEE 7/17) für die Spannungsversorgung betriebsbereit angeschlossen

Technische Daten

ZGE...:

Abmessungen (mm) B x H x T: 483 x 132 x 135 (175 inkl. Griffe)

Hutschiene: 2 x 24 Teilungseinheiten (TE)

Länge Anschlussleitung (cm): 270

ANG 600-...:

Betriebsspannung: 100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz

Betriebsstrom: 0,5–1 A

Ausgangsspannung: 48 V DC

Ausgangsstrom: 800 mA

Absicherung: primär thermisch abgesichert, sekundär kurzschlussfest

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 6

Abmessungen (mm) B x H x T: 107 x 89 x 60

ATLC 670-...:

Ausgangsspannung: 10–16 V AC/DC

Ausgangsstrom: max. 700 mA AC / 300 mA DC

Kontaktart: Schließer 30 V, 2 A

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Teilungseinheit (TE): 6

Abmessungen (mm) B x H x T: 107 x 89 x 60

Technische Daten

Abmessungen (mm) B x H x T:

483 x 132 x 135 (175 inkl. Griffe)



Zubehör
Geräteeinschub
ZGE 602-0

210008466

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Zubehör
Geräteeinschub
ZGE 602-0

210008466

Seite 3

Weitere Dokumente

ZGE 600/601/602/603-0 Zubehör Geräteeinschub	Produktinformation	913 kB	herunterladen
ZGE 600-..., 601-..., 602-..., 603-...	Konformitätserklärung	2,6 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch Access Professional 2023 (DE)	Systemhandbuch	6,4 MB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch Access Professional 2021 (DE)	Systemhandbuch	6,7 MB	herunterladen