

# LED-Konverter 12V - 13W - IP65

## Konstantspannung

- Kabel auf Primär- und Sekundärseite bereits vorhanden
- Einfache Montage dank Montagewinkeln
- Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluß



100-264 VAC	176-264 VDC	IP65	M M
----------------	----------------	------	-----

### AUSGANG

	66004432
Konstantspannung/Konstantstrom	CV
Ausgangsspannung DC	12 V DC
Ausgangsstrom	1080 mA
Nennleistung	13 W

### EINGANG

	66004432
Eingangsspannungsbereich AC / DC	100~264;176~264
Frequenzbereich	50~60

### SCHUTZ

	66004432
IP Schutzart	IP 65

### SONSTIGE DATEN

	66004432
Möbeleinbau geeignet	ja
Länge	182 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	64 gr
Bemerkungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabel auf Primär- und Sekundärseite bereits vorhanden</li> <li>• Einfache Montage dank Montagewinkeln</li> <li>• Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Spannungsspitzen und Kurzschluss</li> </ul>

### Maßzeichnung

