




Produkt Beschreibung:

LinearPac[™] 1200mm 40W 140lm/W IP65 LED Anti-Corrosive 4000K


Die Korrosionsschutzte LinearPac[™] IP65 LED Feuchtraum-Wannenleuchte ermöglicht signifikante Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstofflampen. Beidseitige IP65 Kabeleingänge ermöglichen eine schnelle und einfache Installation sowie Durchgangsverdrahtung, eine rückseitige Kabeleinführung ist möglich. Edelstahl Montageklammern zur vereinfachten Aufbauinstallation im Lieferumfang enthalten. IK08 Polycarbonat Diffusor und Gehäuse Vandalismussicher. Für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C geeignet. Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. Parkplätze und Unterführungen. Garagen. Werkstätten, Fertigungsstraßen.

Artikelnr.	Farbtemperatur	Lumen	Lumen pro Watt (lm/W)	Wattage	Typ
EN-ANT1240C/40	4000	5320	133	40	Nicht Dimmbar
EN-ANT1240CMS/40	4000	5320	133	40	Microwave


Maßskizze



Lichtverteilungskurve



Colour



Grey

Produkteigenschaften:

- Robustes IP65 Polycarbonat Gehäuse und Diffusor
- Effizienz von 140lm/W
- Edelstahlklammern zur Eingriffssicherung in Lieferumfang enthalten
- Edelstahl Clips für einfache Installation
- Auswahl an Bohrungseingängen an Rück- und Endseite für schnelle und einfache Installation
- 2 x IP geprüfte Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten
- Erfassungsbereich bis zu 14 Metern
- Beleuchtungsstärke 2-50 Lux für Sensor Version
- Einstellbarer Erfassungsbereich und Haltezeit 5 Sek. bis zu 15 Min.
- IK08 Klassifizierung
- 1kV Überspannungsschutz
- 650°C Glühdrahtprüfung
- 5 Jahre Garantie

Produktspezifikationen:

Lichtverteilung	Direkt	Lebensdauer L80 (h)	50000
Leistung Lebensdauer L80	B50	Länge (mm)	1270

Zertifizierung:



Gewährleistung:

5 Jahre. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.