



Art.-Nr.: YMOCA-TED-460
CASAMBI® TED460 Bluetooth Steuermodul,

Das CO-TED460W-01 ist ein CASAMBI® Phasenabschnittscontroller. Dieses ermöglicht stufenloses Dimmen über die CASAMBI® App. Der Controller ist für eine Eingangsspannung von 120-277 VAC und max. 2A ausgelegt und kann eine Leistungsaufnahme von bis zu 460W versorgen.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Ausgangsleistung max.	460 W
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Kommunikationsart	Bluetooth
Dimmungsart	TRIAC, Casambi
Frequenzband	2,4...2,486 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Inside	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, F
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +50 C°
Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Produktmaße L	101,2 mm
Produktmaße B	51,1 mm
Produktmaße H	24 mm