TESTBOY TV 333

Digitales Luxmeter

Mit dem digitalen Luxmeter Testboy TV 333 lässt sich die Lichtstärke an einem bestimmten Platz erfassen – dank frei beweglichem Sensor auch an schlecht zugänglichen Orten. Die Silizium-Fotodiode hinter einem großen Diffusor ermöglicht präzise Messungen bis 100.000 Lux. Dadurch eignet es sich zum Beispiel für Messungen in Büros, Konferenzräumen, Klassenzimmern und anderen öffentlichen Gebäuden.

Ihre Vorteile:

| frei beweglicher Sensor mit Spiralkabel
| großes, kontrastreiches Display
| Sensorschutzdeckel

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	TESTBOY TV 333
Anzeige	18 mm hohes LC-Display
Messbereich	0–100000 Lux
Stromversorgung	1x 9V
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C (32°F bis 122°F)
Messrate	0,4 Sekunden
Überlaufanzeige	“1” Display
Abmessungen	168 x 168 x 155mm-
Gewicht	40 g
Lieferumfang	inkl. Bereitschaftstasche, Batterien und Bedienungsanleitung