

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50014

-
- Benutzerfreundliche Fernbedienung mit gut erkennbaren Tastensymbolen
 - Mit den Funktionstasten „Aktivieren“, „Deaktivieren“ und „Statusabfrage“
 - 8 LEDs für eine übersichtliche Anzeige und aktuelle Statusrückmeldungen
 - Frei programmierbare Taste verfügbar (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)
 - Manueller Überfallalarm möglich
 - Rolling Code-fähig
-

Komfortable Bedienung der Alarmzentrale

Die bidirektionale Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Funkalarmanlagen der Secvest Reihe. Damit erfolgt die Bedienung der Anlage bequem per Knopfdruck. Dabei lässt sich der aktuelle Programmierstatus der Anlage jederzeit abfragen. Die Fernbedienung FUBE50014 ist nur kompatibel mit der FUAA50000.

Sicheres Scharfschalten, hohe Reichweite

Die Fernbedienung dient zum einfachen Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage aus der Ferne. Dank 8 integrierter LEDs erfolgt umgehend eine klare Rückmeldung über den veränderten Systemstatus. Die Sendereichweite beträgt ca. 30 Meter.

Schnelle Hilfe im Notfall

Das gleichzeitige Drücken und Halten der Aktivierungs- und der Deaktivierungstaste löst einen Überfallalarm aus. So werden neben Sachwerten auch Leib, Leben und Gesundheit der Bewohner geschützt.

Anzeige von Zusatzinformationen

Mit einem Druck auf die dritte Taste werden wichtige Informationen über den Status der Alarmzentrale abgefragt (aktiv, deaktiv, intern aktiv, Störung). Die Rückmeldung erfolgt umgehend an der Fernbedienung.

Nützliche Komfortfunktionen

Die vierte Taste lässt sich frei programmieren. Neben der internen Aktivierung kann diese für die Schaltung eines Ausgangs genutzt werden (z.B. Steuerung Garagentor). Die Programmierung dieser Taste erfolgt direkt an der Alarmzentrale.

Hinweis

Dieses Produkt ist durch das Rolling-Code-Verfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Alle Steuersignale zwischen diesem Produkt und der Secvest Zentrale sind individualisiert und damit nicht durch unbefugte Dritte reproduzierbar. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50014

Technische Daten

Anzeige	LED
Batterietyp	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Breite	36mm
Funkfrequenz	868,6625MHz
Funkleistung	10mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	17mm
Länge	62mm
Max. Batterielebensdauer	2Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	75%
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	200m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30m

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	200m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30m
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,03kg
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, ES, SE, IT
Umweltklasse	II