

Herstellereinformationen

Dialogic Systems GmbH & Co KG

Untere Dorfstraße 2


85653 Aying

Telefon: +49 (0) 8095 873 373-0

Email: info@home-cockpit.de

Web: <https://www.home-cockpit.de>

HomeCockpit Touchpanel PC



Major AP 215 schwarz

Der Home Cockpit Major glänzt mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob Smarthome oder Kamerasteuerung, der Major bietet mit seiner Multitouch Oberfläche die Perfekte Umgebung Ihre individuelle Visualisierung per Fingertipp zu bedienen! Durch das vorinstallierte Windows Betriebssystem ist die Implementierung jeder gängigen Software möglich. Hochwertiges Design und Intuitive Bedienmöglichkeiten machen den Major von HomeCockpit zur perfekten Lösung für alle Anwendungen. Mit dem Major ist es außerdem möglich, Sprechkommunikation mit Türstellen oder per SIP Telefon aufzubauen. Ausgestattet mit Hardware nach Industriestandard, ist das Touchpanel optimal für den Dauerbetrieb geeignet.

Technische Details

Hardware

- CPU: Intel Celeron J6412
- Arbeitsspeicher: 8GB
- Festplattenspeicher: 240GB
- Netzteil: 24V / 4,2A Hutschienen Netzteil

Anschlüsse

- USD Port: 3x USB 3.1, 3x USB 2.0
- LAN Port: 2x RJ45 LAN 2,5 Gigabit
- Video Port: 2x HDMI

Display

- Größe: 21,5"
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
- Seitenverhältnis: 16 : 9
- Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP)
- Rahmenfarbe: schwarz

Audio

- Lautsprecher: 2 x integrierte Lautsprecher (je 3 W)
- Mikrofon: integriertes Kondensatormikrofon (für Hallunterdrückung: Voice Performance Baustein Artnr. 201100)

Maße

- Displayfläche: 476 x 268mm
- Gesamt: 295 x 242mm
- Gewicht: 6,1kg

Software

- Betriebssystem: Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- Zusatzsoftware ist im Shop verfügbar und wird bei Auslieferung vorinstalliert & lizenziert

Montage

- Unterputzmontage in Mauerwerk oder Hohlwand (Unterputzkasten 214101 erforderlich)
- Unterputzmontage flächenbündig abschließend (Unterputzkasten 214101-214111 erforderlich)

Lieferumfang

- Touchpanel
- Rahmen zur Montage im Unterputzkasten
- 24V / 4,2A Hutschiene-Netzteil
- Kurzbeschreibung/ Montageanleitung

Zubehör

Notwendig

- Unterputzkasten 214101 (+ 214111 für flächenbündige Montage)

Optional

- Präsenzmelder Baustein
- Kamera Baustein (5 Mega Pixel)
- Voice Performance Baustein
- Backup & Recovers USB Stick 64GB

Artikelnummer: 164141