

Herstellereinformationen

Dialogic Systems GmbH & Co KG

Untere Dorfstraße 2

85653 Aying

Telefon: +49 (0) 8095 873 373-0

Email: info@home-cockpit.de

Web: <https://www.home-cockpit.de>

HomeCockpit Touchpanel PC



Excelsior PLUS Gira Kit 9 schwarz

Der Home Cockpit Excelsior ist das Flaggschiff der Touchpanel Serie. Das hochwertige Display ermöglicht mit seiner Multitouch-Funktion beste Ables- und Bedienbarkeit. Durch das vorinstallierte Windows Betriebssystem ist die Implementierung jeder gängigen Software möglich. Hochwertiges Design, Mikrofon und zwei Stereolautsprecher machen dieses Touchpanel zum absoluten Multitalent. So ist die Verwendung als Gegensprechstelle, Telefon, Kamera-überwachung, oder Haussteuerungseinheit möglich. Ausgestattet mit Hardware nach Industriestandard, ist das Touchpanel optimal für den wartungsfreien Dauerbetrieb geeignet.

Technische Details

Hardware

- CPU: Intel Core i5-1135G7
- Arbeitsspeicher: 32GB
- Festplattenspeicher: 1000GB
- Netzteil: 24V / 4,2A Hutschienen Netzteil

Anschlüsse

- USD Port: 4x USB 3.2
- LAN Port: 1xRJ45 LAN 2,5 Gigabit, 1xRJ45 LAN 1 Gigabit
- Video Port: 2x HDMI, 2x DisplayPort

Display

- Größe: 13,3"
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
- Seitenverhältnis: 16 : 9
- Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP)
- Rahmenfarbe: schwarz

Audio

- Lautsprecher: 2 x integrierte Lautsprecher (je 3 W)
- Mikrofon: integriertes Kondensatormikrofon (für Hallunterdrückung: Voice Performance Baustein Artnr. 201100)

Maße

- Displayfläche: 294 x 166mm
- Gesamt: 346 x 218mm
- Gewicht: 2,3kg

Software

- Betriebssystem: Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- Zusatzsoftware ist im Shop verfügbar und wird bei Auslieferung vorinstalliert & lizenziert

Montage

- Unterputzmontage in Mauerwerk oder Hohlwand (Unterputzkasten 211301 erforderlich)
- Unterputzmontage flächenbündig abschließend (Unterputzkasten 211301-211311 erforderlich)

Lieferumfang

- Touchpanel
- Rahmen zur Montage im Unterputzkasten
- 24V / 4,2A Hutschiene-Netzteil
- Kurzbeschreibung/ Montageanleitung

Zubehör

Notwendig

- Unterputzkasten 211301 (+ 211311 für flächenbündige Montage)

Optional

- Präsenzmelder Baustein
- Kamera Baustein (5 Mega Pixel)
- Voice Performance Baustein
- Backup & Recovers USB Stick 64GB

Artikelnummer: 191431