

## Herstellerinformationen

Dialogic Systems GmbH & Co KG

Untere Dorfstraße 2

85653 Aying

Telefon: +49 (0) 8095 873 373-0

Email: [info@home-cockpit.de](mailto:info@home-cockpit.de)

Web: <https://www.home-cockpit.de>

## HomeCockpit Touchpanel PC



### Major 215 schwarz

Der Home Cockpit Major glänzt mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob Smarthome oder Kamerasteuerung, der Major bietet mit seiner Multitouch Oberfläche die Perfekte Umgebung Ihre individuelle Visualisierung per Fingertipp zu bedienen! Durch das vorinstallierte Windows Betriebssystem ist die Implementierung jeder gängigen Software möglich. Hochwertiges Design und Intuitive Bedienmöglichkeiten machen den Major von HomeCockpit zur perfekten Lösung für alle Anwendungen. Mit dem Major ist es außerdem möglich, Sprechkommunikation mit Türstellen oder per SIP Telefon aufzubauen. Ausgestattet mit Hardware nach Industriestandard, ist das Touchpanel optimal für den Dauerbetrieb geeignet.

## Technische Details

### Hardware

- CPU: Intel Celeron J6412
- Arbeitsspeicher: 8GB
- Festplattenspeicher: 240GB
- Netzteil: 24V / 4,2A Hutschienen Netzteil

### Anschlüsse

- USD Port: 3x USB 3.1, 3x USB 2.0
- LAN Port: 2x RJ45 LAN 2,5 Gigabit
- Video Port: 2x HDMI

### Display

- Größe: 21,5"
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
- Seitenverhältnis: 16 : 9
- Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP)
- Rahmenfarbe: schwarz

## Audio

- Lautsprecher: 2 x integrierte Lautsprecher (je 3 W)
- Mikrofon: integriertes Kondensatormikrofon (für Hallunterdrückung: Voice Performance Baustein Artnr. 201100)

## Maße

- Displayfläche: 476 x 268mm
- Gesamt: 295 x 242mm
- Gewicht: 6,1kg

## Software

- Betriebssystem: Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- Zusatzsoftware ist im Shop verfügbar und wird bei Auslieferung vorinstalliert & lizenziert

## Montage

- Unterputzmontage in Mauerwerk oder Hohlwand (Unterputzkasten 214101 erforderlich)
- Unterputzmontage flächenbündig abschließend (Unterputzkasten 214101-214111 erforderlich)

## Lieferumfang

- Touchpanel
- Rahmen zur Montage im Unterputzkasten
- 24V / 4,2A Hutschiene-Netzteil
- Kurzbeschreibung/ Montageanleitung

## Zubehör

### Notwendig

- Unterputzkasten 214101 (+ 214111 für flächenbündige Montage)

### Optional

- Präsenzmelder Baustein
- Kamera Baustein (5 Mega Pixel)
- Voice Performance Baustein
- Backup & Recovers USB Stick 64GB

**Artikelnummer:** 154551